



Руководство пользователя

BSA-D011



[bersan.ru](http://bersan.ru)

# Купольная камера для помещений с фиксированным объективом BSA-D011

## 1. Назначение.

Аналоговая купольная видеокамера.

Предназначена для установки в помещении. .

## 2. Основные технические характеристики.

<b>Основные характеристики</b>	Парт номер	BSA-D011
	Размер матрицы	1/3
	Вид матриц	CMOS
	Разрешающая способность, ТВЛ	500
	Наличие OSD	нет
	Наличие функции День/Ночь	нет
<b>Общие характеристики</b>	Цветная -Ч/Б	Цветная
	Встроенный ИК фильтр	да
	Телевизионный стандарт	PAL
	Минимальная освещенность (цвет./ч/б)	0,2Лк
	ОСШ, дБ	48Дб
<b>Дополнительные функции</b>	Автоматическая регулировка усиления (AGC)	да
	Автоматический баланс белого (AWB)	да
	Расширенный динамический диапазон (WDR)	нет
	Компенсация задней засветки (BLC)	нет
	Компенсация яркой засветки (HLC)	нет
	Детектор движения (Motion Detection)	нет
	Зоны приватности (Privacy zone)	нет
	Режим накопления заряда (Sens up)	нет
	Цифровое шумоподавление (DNR)	нет
	Зеркальное отображение (Mirror)	нет
	E-Zoom	нет
	DIS	нет

<b>Объектив</b>	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	3,6
	Наличие регулируемой диафрагмы	нет
	Материал	Стекло
	Автофокус	нет
	Автодиафрагма	нет
	Механический ИК фильтр	нет
<b>ИК подсветка</b>	Эффективное расстояние, м	нет
<b>Корпус</b>	Материал	Пластик
	Цвет	Белый
	Обогреватель	нет
	Вентилятор	нет
<b>Эксплуатация</b>	Диапазон рабочих температур	от -10 до +40°C
	Ток потребления/Напряжение питания	0,12A/DC12V
	Размер(диаметр, высота),мм.	70*60
	Вес, г.	100
	Срок гарантии	3 года
	Вес брутто, кг.	0,12
	Размер упаковки, см.	7,5X7,5X7,5

### 3. Комплект поставки.

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1.Камера                      | 1 шт. |
| 2.Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

#### 4. Внимание:

Избегать установки в местах попадания прямых солнечных лучей.

Не прикасайтесь к светочувствительному элементу.

При необходимости для удаления пыли используйте мягкую хлопковую салфетку, смоченную спиртом.

Не устанавливайте в помещениях, температура в которых превышает 50°C.

Не устанавливайте в помещениях, где присутствует вибрация  
Камера функционирует только с адаптером DC12V.

Попытка подключить камеру к сети переменного тока может вызвать выход устройства из строя.

При возникновении неполадок отключите устройство и обратитесь к региональному дилеру.

